

4K対応メガ・エッグ 光テレビ チューナースペック表

2021年8月20日以降お申し込みの方に提供

| | | |
|--------|---|---|
| 品番 | TZ-LT1500BW | |
| |  | |
| 使用電源 | 使用電源 付属ACアダプター : AC100 V、50/60 Hz (本体 : DC12 V) | |
| 消費電力 | 電源オン | 9 W |
| | 電源オフ | 0.5 W (クイックスタート「切」) |
| デジタル放送 | 受信変調方式 : 64QAM/256QAM (J.83 Annex.C) | 受信周波数帯域 : 90~770 MHz、 入力レベル49~81 dBμV (64QAM平均値) 、 入力レベル55~81 dBμV (256QAM平均値) |
| | 受信変調方式 : OFDM (ISDB-T) | 受信周波数帯域 : 90~770 MHz、 入力レベル47~81 dBμV (平均値) |
| | 受信変調方式 : BPSK/QPSK/ TC8PSK(ISDB-S) | 受信周波数帯域 : 1032~1489 MHz、 入力レベル48~81 dBμV (平均値) |
| | 受信変調方式 : π/2シフトBPSK/ QPSK/8PSK/ 16APSK(ISDB-S3) | 受信周波数帯域 : 1032~1489 MHzおよび2224~2681 MHz、 入力レベル48~81 dBμV (平均値) |
| 無線LAN | 準拠規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| | 使用周波数範囲/ チャンネル (中心周波数) | 2.412 GHz~2.472 GHz/1~13 ch 5.180 GHz~5.240 GHz/W52 : 36,40,44,48 ch 5.260 GHz~5.320 GHz/W53 : 52,56,60,64 ch 5.500 GHz~5.700 GHz/W56 : 100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140 ch |
| | 暗号化方式 | TKIP/AES/WEP (64 bit/128 bit) |
| | 認証方式 | PSK |
| | | |
| 接続端子 | ケーブル入力端子 | F型接栓、75 Ω |
| | 分配出力端子 | F型接栓、75 Ω |
| | HDMI (映像・音声) 出力端子 | 1系統 (19ピン端子) |
| | LAN端子 | 1系統 (100BASE-TX/10BASE-T) |
| | USB端子 | 2系統 後面端子 : 録画用 USB3.0 (Max 900 mA) 、 前面端子 : AV周辺機器用 USB2.0 (Max 500 mA) |
| 外形寸法 | 幅280 mm × 高さ59 mm (セット脚含む) × 奥行224 mm(端子、突起部含む) | |
| 質量 | 約1.4 kg | |
| 環境条件 | 許容周囲温度0℃~40℃ 許容相対湿度10%~80%RH (結露なきこと) | |

※仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。